

# BakoLight LED


- Montage rapide sur systèmes de balise
- Fixation simple sur barrières de chantier et mâts tubulaires avec support fourni
- Capteur crépusculaire et affichage de l'état opérationnel
- Pile intégrée, pas de raccordement de câble



<b>Intensité lumineuse eff.</b> jaune simple face 20 cd / double face 12 cd	<b>Intensité lumineuse eff.</b> rouge simple face 23 cd	<b>Couleur lumineuse</b> jaune ou rouge	<b>Dimensions (Lxlxh)</b> 267 x 105 x 275 mm
<b>Poids</b> 0,8 kg	<b>Fréquence éclat/clignotement</b> 60 - 70 écl./min.	<b>Ampoule</b> 1 ou 2 LED	



BakoLight sur barrière de chantier



BakoLight sur balise



Clé



BakoLight avec fixation pour mât

## BakoLight LED

BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face rouge, avec fixation  
 BakoLight LED, feu continu/clignotant, double face jaune, avec fixation  
 BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face jaune, sans fixation  
 BakoLight LED, feu continu/clignotant, double face jaune, sans fixation  
 BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face rouge, sans fixation

## N° de commande

111241-53  
 111242-51  
 111241-1  
 111242-1  
 111241-3

## Accessoires et pièces de rechange

Clé  
 Boulon  
 Fixation pour le montage de MonoLight et BakoLight (fixation mât)

## N° de commande

070090-3  
 010393  
 070877

## Autonomie

avec pile Konstant 25  
  
 avec pile Premium 800

Simple face feu continu 500 h  
 feu clignotant 1500 h  
 double face feu continu 1000 h  
 feu clignotant 3000 h  
 Simple face feu continu 250 h  
 feu clignotant 750 h  
 double face feu continu 300 h  
 feu clignotant 900 h



**Unité de conditionnement**  
 10 feux dans un carton / 200 feux sur une palette.  
 Autres quantités sur demande



**Autres informations**  
[NIS-02611](http://nissen-germany.com)  
 Saisie sur [nissen-germany.com](http://nissen-germany.com)

**Numéro de contrôle:**  
[V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004](http://www.nissen-germany.com)