

Lichtbalken VEGA FX mini mit DIN-Signal

Schneller, einfacher und unkomplizierter können Sie Ihr Einsatzfahrzeug nicht aufbauen.

Der VEGA FX vereint die Lichtzulassung nach ECE R65 TB2 und die Tonzulassung gem. §22a StVZO in einem flachen Lichtbalken.

Egal ob Sie die magnetisch gehaltene VEGA FX mini Variante, oder den Festaufbau einplanen, die Anlage ist im Handumdrehen aufgebaut und betriebsbereit. Das Doppellautsprechersystem strahlt das Sonder-signal mit bis zu 117 dB(A) ab.

Optionale seitliche Scheinwerfermodule ermöglichen die Ausleuchtung des Umfeldes neben dem Fahrzeug, sei es zur Hausnummernsuche oder um den Einsatzort zu sichern.



Produkteigenschaften:

- Einfache Montage
- Kein zusätzlicher Einbau von Steuergeräten und Lautsprechern erforderlich
- Flacher Lichtbalken, Höhe: 67 mm
- Aerodynamisch
- Licht zugelassen nach ECE R65 Klasse 2
- Deutsches Signal zugelassen gem. §22a StVZO
- 12/24 V fähig
- Solide Aluminiumbasis
- Verkleidung aus Polycarbonat



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24 VDC (10 ... 30 VDC)
Stromaufnahme	max. 4,3 A (bei 13,5 V)
Abmessungen B x T x H	560 x 267 x 67 mm
Temperaturbereich	-45°C ... +80°C
Ansteuerung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ parallel ➤ CAN-Bus (nur mit unserem BT-H 100, inkl. Möglichkeit von Sprachdurchsagen)
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Licht gem. ECE R65 Klasse 2 ➤ EMV gem. ECE R10 ➤ Ton gem. §22a StVZO inkl. „Magnetzulassung“

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
F3554-00	VEGA FX mini, blau, Magnet, LS (DIN)
F36050-00	VEGA FX mini, blau, Festmontage, LS (DIN)

LS=Lautsprecher