

Lichtbalken VEGA FX mini mit DIN-Signal

Schneller, einfacher und unkomplizierter können Sie Ihr Einsatzfahrzeug nicht aufbauen.

Der VEGA FX vereint die Lichtzulassung nach ECE R65 TB1 und die Tonzulassung gem. §22a StVZO in einem flachen Lichtbalken.

Egal ob Sie die magnetisch gehaltene VEGA FX mini Variante, oder den Festaufbau einplanen, die Anlage ist im Handumdrehen aufgebaut und betriebsbereit. Das Doppellautsprechersystem strahlt das Sondersignal mit bis zu 117 dB(A) ab.

Produkteigenschaften:

- Einfache Montage
- Kein zusätzlicher Einbau von Steuergeräten und Lautsprechern erforderlich
- Flacher Lichtbalken, Höhe: 67 mm
- Aerodynamisch
- Licht zugelassen nach ECE R65 Klasse 1
- Deutsches Signal zugelassen gem. §22a StVZO
- 12/24 V fähig
- Solide Aluminiumbasis
- Verkleidung aus Polycarbonat



Schutzkoffer für VEGA FX mini



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
F36050-00	VEGA FX mini, blau, Festmontage, LS (DIN)
50608400015	VEGA FX mini,blau,Mag.,LS, inkl. Transportkoffer

LS=Lautsprecher



TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12/24 VDC (10 ... 30 VDC)
Stromaufnahme	max. 4,3 A (bei 13,5 V)
Abmessungen B x T x H	560 x 267 x 67 mm
Temperaturbereich	-45°C ... +80°C
Ansteuerung	➤ parallel
Zulassungen	➤ Licht gem. ECE R65 Klasse 1 ➤ EMV gem. ECE R10 ➤ Ton gem. §22a StVZO inkl. „Magnetzulassung“